



PTC 112 E

Türfreisprechtelefon, vandalismusgeschützt:

- mit zwei programmierbaren Direktruftasten.

Die PTC 112 E kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen,
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation,
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation.

Funktionen

- Telefon

Technische Daten

- 2 Direktruftasten mit programmierbaren Rufnummern (Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **2 Rufnummern pro Ruftaste**)
 - 2 Beschriftungsfenster
 - 1 potentialfreier Kontakt für Türöffnerschaltung oder Ansteuerung externer Elemente (Beleuchtung, Kamera, etc...)
 - Automatischer Testruf (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
 - Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
 - Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne
 - Spannungsversorgung 10 bis 30 V DC
 - Stromaufnahme max. 350 mA
 - Information "Netzspannungsausfall" bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH
 - Technischer Ruf bei Netzspannungsausfall (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
 - Unterputzmontage
 - UP-Gehäuse BM 100 im Lieferumfang enthalten
 - Abmessungen: 210 x 120 x 32 mm
 - Schutzgrad: IP 55 - IK 08
 - Temperaturbereich -20°C bis +40°C
 - Thermostatgesteuerter Heizwiderstand serienmäßig
 - Edelstahlfrontblende 2.5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss
- ### Optionen und Zubehör
- Spannungsversorgung BAS1202 - mit Akku, mit Information "Netzspannungsausfall"
 - Spannungsversorgung ALIM 1703 - ohne Akku, ohne Information "Netzspannungsausfall"

